



**DUEVI ALARM PRO**  
App di gestione remota



**NOVITÀ**  
Collegamento wireless BT per programmazione, apprendimento e test impianto

## CENTRALE E ACCESSORI

CE33GSM-M	Centrale di allarme in metallo + pannello in policarbonato touch sense + GSM integrato
CE33GSM-P	Centrale di allarme in ABS + GSM integrato
KIT-CE33GSM-M	• 1 centrale mod. CE33GSM-M o CE33GSM-P
KIT-CE33GSM-P	• 1 radiocomando mod. TX2C • 1 sensore infrarosso via radio mod. DIRRV2 • 1 contatto magnetico via radio mod. MINI-M-B
CONVERTER-USB	Interfaccia USB per programmazione da software
BT-LINK-C	Modulo wireless BT per programmazione software
TEMP	Sonda temperatura ambiente
AMP	Modulo audio amplificato per funzioni vocali
SIR-PEP	Sirena piezo alloggiabile all'interno della centrale
OAP0014	Altoparlante per riscontri acustici

## DATI TECNICI

Alimentazione	230Vac + batteria non inclusa 12V 2Ah o 7Ah (solo versione -P)
Zone di allarme e ingressi	30 zone radio, 16 attivatori radio, 16 periferiche radio bidirezionali, 3 ingressi NC di allarme, 1 ingresso NC di tamper
Uscite	2 Uscite 12Vdc per alimentazione periferiche, Uscita stato impianto TC, Uscite 12Vdc a dare/mancare in allarme, 2 uscite AUX programmabili (NC/NA)
Inserimenti	Totale + Parziale + Esterno
Dispositivi di inserimento	Radiocomando (mod. TX2C / TX4C), Tastiera radio (mod. DVTR-RT / DVTR-OLED), APP, SMS e Menu vocale
Frequenza (portata)	RX + TX 433,92 MHz (100 m in aria libera)
Memoria allarmi	100 eventi
Segnalaz. acustiche	Toni di avviso, Funzione ALERT (anche vocale)
Ritardi	Tempi di Uscita e Ingresso programmabili
Combinatore GSM Integrato	• 8 numeri programmabili per SMS di allarme, panico, teleallarme, alimentazione, supervisione GSM • Chiamate vocali di allarme, panico, teleallarme • Menu vocale • Invio eventi Contact-ID [SIA-DC09]